

PB-10

PANIEKKNOP

PB-10 is een bedrade paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen. De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen).

- sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing en het verwijderen van het montageoppervlak
- compatibel met alle alarmcentrales die NC-type detectoren ondersteunen

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	58 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	ø97 x 29 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Sabotage uitgangen (NC)	10 mA / 24 V DC
Alarmuitgangen (NC)	100 mA / 24 V DC

