

# VERSA-LCDR-WH

## LCD KLÁVESNICA S ČÍTAČKOU KARIET

LCD klávesnica **VERSA-LCDR-WH** je určená na obsluhu ústrední zo série **VERSA** a **VERSA Plus**. Vďaka dobre čitateľnému displeju a väčším tlačidlám je obsluha ústrední **VERSA** pohodlná pre užívateľov každého veku. Zabudovaná čítačka bezdotykových kariet okrem toho umožňuje ovládanie systému bez nutnosti pamätania si kódu. Dodatočným zjednodušením ovládania sú funkčné klávesy umožňujúce rýchle zapnutie vybraného režimu stráženia alebo privolania pomoci.

- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- LED-ky informujúce o stave skupín a systému
- rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia pomocou funkčných klávesov
- alarmy **NAPADNUTIE**, **POŽIAR** a **POMOC** spúšťané z klávesnice
- podsvietenie displeja a klávesov
- zvuková signalizácia vybraných udalostí v systéme
- signalizácia straty spojenia s ústredňou
- čítačka bezdotykových kariet



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozmer krytu	139 x 124 x 22 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	30 mA
Maximálny odber prúdu	65 mA
Hmotnosť	240 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm$ 3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131	Grade 2

