

PK-01

STANDALONE-ZUTRITTSKONTROLLER

Der PK-01 Kontroller dient der elektronischen Zutrittskontrolle überall dort, wo diese Form des Zutritts nötig wäre aber ist nicht notwendig, ein erweitertes System zu installieren. Die Möglichkeit der Gewährung des Zutritts mit Hilfe des Kennwertes oder der Zutrittskarte macht das Gerät sehr vielseitig – es reicht die externe 12V Stromversorgung und die elektromagnetische Verriegelung anzuschließen, um eine völlig funktionelle Konfiguration zu erhalten.

- Autorisierung der Benutzer mit Hilfe eines Kennwertes oder einer Karte
- Bedienung bis zu 50 Benutzern
- Konfiguration des Kontrollers über Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Zustandes des Kontrollers
- Tastatur mit der Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung auch in der Dunkelheit
- eingebautes Relais für direkte Steuerung des elektromagnetischen Schlosses
- hermetisches Gehäuse auch für die Montage draußen



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	47 x 158 x 24 mm
Ausgänge des Typs OC	30 mA / 12 V DC
Relaisausgänge (ohmsche Last)	2 A / 24 V DC
Betriebsfrequenz des Lesers	125 kHz
Umweltklasse gem. EN50130-5	III
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Max. Stromaufnahme	125 mA
Gewicht	297 g
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Ruhestromaufnahme	105 mA
Betriebstemperatur	-25...+55 °C



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.