

ROP-100/EU

DÉCLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE (USAGE INTÉRIEUR)

Le déclencheur manuel d'alarme permet d'avertir les personnes du feu détecté et de déclencher une alarme incendie.

- pleine conformité avec les exigences de la norme EN54-11
- mémoire mécanique d'action
- vitre réutilisable facilitant l'entretien et la maintenance du système
- voyant LED signalant la détection du feu
- annulation après l'action à l'aide d'une clé spécifique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dimensions du boîtier | 87 x 87 x 53 mm |
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Tension d'alimentation | 9...30 V DC |
| Consommation de courant en veille | 0 mA |
| Consommation max. de courant | 41 mA |
| Poids | 168 g |
| Humidité maximum | 95% |
| Indice de protection IP | IP24D ¹ |

¹ Caractéristique non confirmée lors du processus d'évaluation et de vérification de la constance des performances effectué par le Centre scientifique et de recherche pour la protection contre les incendies - Institut national de recherche (CNBOP-PIB) - caractéristique confirmée dans des tests supplémentaires



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.