

# INT-SCR-BL

## TASTIERA MULTIFUNZIONALE CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITÀ

La tastiera di partizione è destinata alla semplice gestione di una singola area del sistema **INTEGRA**. Costituisce la soluzione ideale nei casi in cui all'interno di un sistema ci siano diverse aree indipendenti. Il lettore di card integrato rende possibile la gestione del sistema tramite card e il circuito annegato nella resina permette l'installazione in esterno.

- operatività con tastiera partizionale, oppure come dispositivo di sblocco del tempo di ingresso
- lettore di tessere di prossimità incorporato
- LED indicatori per lo stato della partizione
- segnalazione acustica
- tastiera retroilluminata
- tamper ottico anti apertura e rimozione
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso segnalazione porta aperta
- pulsante campanello
- installabile in esterno



### SCHEDA TECNICA

Tensione di commutazione massima del relè	24 V
Corrente massima commutata dal relè	2 A
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	47 x 158 x 24 mm
Temperatura di lavoro	-25...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	125 mA