

VERSA-LCD-BL

TASTIERA LCD PER CENTRALI SERIE VERSA

La tastiera permette la gestione delle centrali di allarme **VERSA**. Il display LCD visualizza messaggi di testo, che rendono di facile e semplice utilizzo anche le funzioni più avanzate. L'azionamento è immediato grazie ai pulsanti dedicati per inserimento totale, sole e luna.

- comodo display LCD
- LED di indicazione dello stato delle partizioni e del sistema
- scelta rapida della modalità di inserimento con l'ausilio di tasti dedicati
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- retroilluminazione dei tasti e del display
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|----------------------|
| Classe ambientale | II |
| Dimensioni del box | 114,5 x 95 x 22,5 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Tensione nominale di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 40 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 130 mA |
| Peso | 123 g |

