

INT-ADR

ADRESSEERBARE ZONE UITBREIDINGSMODULE

De module is ontworpen voor het aansluiten van adresseerbare detectoren op de **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen. De **INT-ADR** kan worden gebruikt om de bekabeling te vereenvoudigen, met name in grote alarmsystemen. De adresseerbare detector bus is onafhankelijk van de uitbreiding bus van het alarmsysteem waardoor dit een "hybride" uitvoering van de systemen mogelijk maakt door het combineren van adresseerbare en direct aangesloten componenten.

- speciale onafhankelijke adresseerbare detector bus
- ondersteund de CA-64 ADR-MOD adresseerbare modules
- mogelijkheid om het systeem uit te breiden tot 48 adresseerbare zones
- mogelijkheid om op de **RS-485** bus aan te sluiten (firmware update via de bus)



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| POW uitgangsbelaasting | 2,5 A / 12 V DC |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Maximaal verbruik | 35 mA |
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| +12V uitgangsbelaasting | 2,5 A / 12 V DC |
| Stand-by verbruik | 30 mA |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C...+55 °C |
| Afmetingen | 80 x 57 mm |
| Gewicht | 35 g |

