

# INT-TSG-B

## MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM

### Cechy:

- pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" reagujący na delikatny dotyk
- graficzny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami
- funkcje MAKRO ułatwiające sterowanie elementami automatyki domowej
- diody LED informujące o bieżącym stanie systemu
- możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika
- 2 wejścia (obsługiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus)
- możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
- współpraca z centralami z rodziny **VERSA** (VERSA Firmware v1.04 lub nowszy, **INT-TSG Firmware** v1.03 lub nowszy)
- opcja wybudzania
- opcja ramki foto
- możliwość regulacji głośności

### DANE TECHNICZNE

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )                | 12 V DC             |
| Zakres temperatur pracy                          | -10°C...+55°C       |
| Pobór prądu w stanie gotowości                   | 250 mA              |
| Maksymalny pobór prądu                           | 265 mA              |
| Masa                                             | 165 g               |
| Maksymalna wilgotność                            | 93 $\pm$ 3%         |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                  | II                  |
| Obsługiwane karty pamięci                        | microSD, micro SDHC |
| Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość) | 120 x 92 x 14 mm    |

