

# DCP-100

## PUNKTOWA CZUJKA CIEPŁA KLASY A1R

Punktowa czujka ciepła przeznaczona jest do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej, w wyniku rozwijającego się pożaru.

- czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5
- łatwy montaż czujki w podstawie **DB-100**
- możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania

### DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	ø108 x 49 mm
Zakres temperatur pracy	-25...+50 °C
Napięcie zasilania	10,5...26 V DC
Masa	94 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)	A1R
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	65 °C
Pobór prądu w stanie dozoru	0,022 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	23 mA