

# MPT-350

## БРЕЛОК УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

MPT-350 – это брелок, предназначенный для удаленного управления системой PERFECTA (модели WRL и PERFECTA 64 M с подключенным модулем PERFECTA-RF). Также он поддерживается охранным модулем MICRA и модулями INT-RX-S, MTX-300 и VERSA-MCU. Он работает на частоте 433 МГц и отличается дальностью действия до 400 м (в прямой видимости). 5 кнопкам можно назначить до 6 управляющих функций. Брелок позволяет не только ставить и снимать систему с охраны, но и применять дополнительные функции, например, управлять устройствами, подключенными к системе (например, гаражными воротами, рольставнями), его можно использовать и как тревожную кнопку, и т. д. Управляющие кнопки защищены от случайного нажатия. Корпус устройства отличается привлекательным дизайном и устойчив к влиянию неблагоприятных атмосферных условий.

- работа с:
  - приборами: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA 64 M (с подключенным модулем PERFECTA-RF)
  - охранным модулем: MICRA (версия 3.03 или выше)
  - модулями: INT-RX-S (версия 1.04 или выше), MTX-300 (версия 1.01 или выше), VERSA-MCU (версия 1.04 или выше)
  - радиоконтроллерами: RK-1K, RK-2K, RK-4K, RK-4K SMA
- радиосигнал от брелка может ретранслироваться MRU-300
- пять кнопок с возможностью индивидуальной привязки 6 функций
- эргономичный корпус, защищенный от случайного нажатия кнопок

## ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	38 x 78 x 16 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 400 м
Батарея	CR2032 3V
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

