

ROP-100/EU

РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

Ручной пожарный извещатель позволяет запустить пожарную сигнализацию в случае обнаружения пожара лицами, находящимися на месте.

- полная совместимость с требованиями стандарта EN54-11
- механическая память срабатывания
- пластмассовое окошко для многократного использования, облегчающее техническое обслуживание системы
- светодиод для индикации срабатывания
- сброс после срабатывания с помощью специального ключа

ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	87 x 87 x 53 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания	9...30 В DC
Потребление тока в режиме готовности	0 мА
Максимальное потребление тока	41 мА
Вес	168 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Класс защиты	IP24D ¹

¹ Свойство не подтверждено в процессе оценки и подтверждения постоянства пользовательских свойств, проведенных центром СВОР-РІВ - свойство подтверждено при дополнительных исследованиях



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.