

# INT-SZ-BL

## KÓDOVÝ ZÁMOK

Kódový zámok INT-SZ-BL je zariadenie určené na spoluprácu so zabezpečovacími ústredňami zo série **INTEGRA** a s ústredňou **CA-64**. Umožňuje realizáciu kontroly vstupu do miestnosti alebo oblasti, do ktorej chráni vstup dvere s elektrickým zámkom. Môže taktiež ovládať kontrolu vstupu so zariadeniami tohto typu (brány, mreže, turnikety a podobne).

INT-SZ-BL má vstup na kontrolu stavu dverí, sabotážny kontakt a tri LED-ky, ktoré informujú o stave prechodu a dverí (otvorenie je dodatočne signalizované akusticky). Priamo z klávesnice je možné pomocou označených klávesov spustiť tri alamy: NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC. Podsvietenie klávesov zaisťuje pohodlné používanie aj na miestach so slabým osvetlením.

Kódový zámok je dostupný v dvoch farebných verziách podsvietenia: **INT-SZ-GR** (zelená farba) a **INT-SZ-BL** (modrá farba).

- LED-ky zobrazujúce stav prechodu
- alamy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia ponechania otvorených dverí
- relé na ovládanie elektromagnetického zámku dverí
- vstup na kontrolu stavu dverí

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Trieda prostredia                    | II               |
| Maximálne napätie prepínané cez relé | 24 V             |
| Maximálny prúd prepínaný cez relé    | 2 A              |
| Napätie napájania (±15%)             | 12 V DC          |
| Rozmer krytu                         | 80 x 127 x 24 mm |
| Pracovná teplota                     | -10...+55 °C     |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime   | 24 mA            |
| Maximálny odber prúdu                | 66 mA            |
| Hmotnosť                             | 110 g            |